



VP-EXT22

Консоль расширения VP-EXT22



Описание

VP-EXT22 — консоль, предназначенная для расширения функционала IP-телефонов VP-20(P) и VP-30P(-WB). Устройство включает в себя 22 дополнительные клавиши со световой индикацией, цветной LCD-дисплей и 3 виртуальные страницы, увеличивающие общее число программируемых клавиш до 66. IP-телефоны от Eltex могут использоваться для импортозамещения брендов Cisco, Avaya, Yealink, Grandstream, Fanvil, Polycom в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. Консоль расширения VP-EXT22 вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить консоль расширения VP-EXT22 в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом. Другие IP-телефоны Eltex:

- VP-30P

- VP-20P

Характеристики

Параметры интерфейса RS-422 для подключения к телефону или консоли

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Количество портов | 2 |
| Электрический разъем | RJ-25 (6P6C) |
| Скорости передачи | до 2 Мбитс |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | до 80 % при температуре 25 °C |

| | |
|-----------------------|---|
| Габариты (Ш ? В ? Г) | 128 ? 220 ? 43 мм |
| Масса | 0,52 кг |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Питание | адаптер питания 12 В DC, 1,5 А (опционально) электрический RJ-25 разъем телефона RJ-25 |
| Потребляемая мощность | 2,8 Вт |

Дисплей

- Цветной LCD-дисплей
- Диагональ видимой области экрана 4,9"
- Разрешение 480 x 853 точек
- Размер активной области (Ш ? В): 61,56 ? 109,53 мм
- 3 виртуальные страницы
- Цветные иконки

Функции консоли

- 22 физические кнопки с 2-цветной индикацией
- 3 физические кнопки с подсветкой для быстрого переключения страниц
- Программирование функции кнопок: BLF, открытие экрана, выбор аккаунта, вызов, переключение аккаунта, переадресация, групповое прослушивание
- Режим сохранения энергии