



Маком-МХ

Маком-МХ



Описание

Гибкий мультиплексор Маком-МХ предназначен для формирования первичных цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с (поток E1) из аналоговых речевых сигналов и сигналов цифровых интерфейсов, электронной кроссовой коммутации цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с, передачи цифровых потоков по сети IP/Ethernet, а также для конвертации физических стыков и линейной сигнализации. Конструктивное исполнение Оборудование реализовано в виде модульной конструкции, при этом модули блока питания (БП) и центрального процессора (ЦП) являются базовыми и устанавливаются при любой конфигурации аппаратуры. Модуль ЦП осуществляет кроссовую коммутацию ОЦК и сигнальных каналов, производит конвертирование протоколов сигнализации, управляет работой модулей периферии. Параметры конфигурации хранятся в энергонезависимой памяти. Сопряжение аппаратуры с подключаемыми каналами и линиями обеспечивают модули периферийных окончаний (модули периферии). Каждый модуль периферии содержит однотипные комплекты, обеспечивающие подключение определенных каналов и линий. Питание оборудования осуществляется от сети постоянного тока с заземленным положительным полюсом и напряжением 24..60В. Конструктивно каждый модуль выполнен в виде отдельного ТЭЗа. ТЭЗы устанавливаются в 19" евроконструктив 3U84ТЕ в стоечном исполнении. Общее количество модулей периферии, которое можно установить в один корпус, составляет 16. Все посадочные места модулей периферии – универсальны. Варианты применения В простейшем случае, с помощью мультиплексора Маком-МХ можно скоммутировать от 4 до 60 аналоговых окончаний на один-два цифровых потока E1 или до 128 абонентских комплектов на 4 потока E1. В качестве аналоговых окончаний могут выступать 2, 4 или 6 проводные линии ТЧ, с внутриволносной сигнализацией или с сигнализацией выделенному сигнальному каналу, абонентские линии или абонентские комплекты. Информация речевых каналов при этом может быть сжата до 32 или 16 кбит/с на канал, используя кодирование АДИКМ. Мультиплексор используется для организации цифрового канала связи по технологии SHDSL/SHDSL.bis со скоростью до 11,4 Mbps. В качестве особых возможностей мультиплексора следует отметить функции конвертора протоколов. С помощью мультиплексора можно осуществлять конвертацию в обе стороны:

- местной и междугородной зоновой сигнализации 2600 Гц по каналам ТЧ в E1 протокол 2BSC;
- одночастотной сигнализации в 1BSC;
- сигнализации батарейным способом по трёхпроводным соединительным линиям в E1 протокол 2BSC;
- преобразование стыка ИКМ-15 в E1.

Также мультиплексор позволяет, устанавливать широковещательные соединения, т.е. подать сигнал с одного из аналоговых или цифровых каналов на несколько других. Применяется в частности для подачи программ радиовещания в несколько пунктов одновременно. Конфигурирование и мониторинг Конфигурирование и

мониторинг производится с помощью персонального компьютера. Программное обеспечение позволяет осуществлять создание и редактирование конфигурации без подключения к мультиплексору или «онлайн», изменять параметры оборудования без перерыва работы, контролировать состояние мультиплексора и сигнализировать при возникновении аварийных ситуаций. Имеется возможность удаленного конфигурирования и мониторинга мультиплексора через потоки E1, DSL, что позволяет объединить несколько мультиплексоров в сеть и управлять их работой удаленно с помощью компьютера, подключенного к любому из мультиплексоров этой сети. Программное обеспечение для центра эксплуатации работает в среде Windows 98/2000/XP и позволяет производить мониторинг /настройку работы как локального оборудования по стыку RS-232, так и сети мультиплексоров через цифровые тракты E1.

Характеристики

Интерфейсы

Типы интерфейсов	Цифровые стыки E1 (HDB3AMI)
	Цифровые стыки ИКМ-15 1024 кбитс (NRZ, HDB3, AMI)
	FXS – двухпроводные физические линии для подключения оконечных абонентских устройств со шлейфной сигнализацией
	FXO – двухпроводные физические линии, включаемые в абонентские комплекты АТС
	3-хпроводные физические соединительные линии (СЛ) с сигнализацией батарейным способом
	2-х4-х6-ти проводные окончания каналов ТЧ аппаратуры аналоговых систем передачи
	Двухпроводные физические линии системы МБ
	Цифровые синхронные стыки V.24, V.11, V.35, V.36, X.21
	Цифровые сонаправленные стыки 64 кбитс (G.703.1)
	Стыки С1-И
	Телеграфные стыки

Ethernet 10100 Base-T

ВОЛС (E1+Ethernet)

Цифровые стыки SHDSL

Кросс-мультиплексор	Аппаратура выполняет функции кросской коммутации – электронного кроссирования информации 64 кбитс и n x 64 кбитс, которая содержится в канальных интервалах входящих сигналов 2048 кбитс и 1024кбитс, на позиции любых исходящих канальных интервалов исходящих сигналов 2048 кбитс и 1024 кбитс. Максимальное число формируемых аппаратурой цифровых потоков E1 – 32.
Конвертор протоколов	Аппаратура позволяет производить конвертирование протоколов тональной сигнализации каналов ТЧ (2600Гц) в протоколы сигнализации 2B3K потоков E1 и обратно (не более 60 каналов ТЧ).
Первичный мультиплексор	В режиме оконечного мультиплексора аппаратура позволяет подключать устройства через аналоговые и цифровые стыки и осуществлять соединение с удаленными устройствами по потокам E1, ИКМ15 или по оптическому кабелю по технологии TDMoP.

Абонентский концентратор от MC240 до 128 портов	Абонентский концентратор используется для подключения к АТС территориально удалённой группы абонентов. Установка дополнительной АТС или прокладка большого количества линий на большое расстояние в ряде случаев экономически не выгодно. Вместо этого удалённые абоненты подключаются к абонентскому концентратору, устанавливаемому в непосредственной близости к этим абонентам и соединённому с центральной АТС посредством многоканальных линий связи. Поскольку в каждый момент времени далеко не все удалённые абоненты нуждаются в связи, то можно обойтись значительно меньшим числом каналов.
Абонентский концентратор до 128 портов (V5.2)	При использовании процессора ЦПМ, оборудование Маком-МХ позволяет создавать абонентские концентраторы от АТС (БКП-М) или другой АТС по протоколу V5.2.