



## UEP5-2

УЭП5-2



### Описание

Устройство UEP5-2 предназначено для обеспечения электропитанием телекоммуникационного оборудования производства ЭЛТЕКС или других производителей с номинальным входным напряжением 48 В постоянного тока и мощностью до 3 кВт (60 А), а также для заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. UEP5-2 представляет собой модульную электропитающую установку, конструктивно выполненную в виде типового 19" каркаса высотой 1U.

### Характеристики

#### Электротехнические параметры

#### Входные

Максимальный диапазон входного напряжения	176–265 В AC
Номинальный диапазон входного напряжения	200–240 В AC
Входная частота	47–63 Гц
Коэффициент мощности	0,89
Номинальное выходное напряжение	-48 В DC
Диапазон выходного напряжения	-40...-58 В DC
Максимальный выходной ток (при работе от АКБ)	30 А
Максимальный выходной ток (при работе от сети AC)	60 А
Максимальный выходной ток по линии «LOAD1»	30 А
Максимальный выходной ток по линии «LOAD2»	30 А
Максимальный входной/выходной ток по линии «BAT»	30 А

КПД	не менее 90 %
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до +50 °С
Температура хранения	от -40 до +70 °С
Рабочая влажность при температуре +25 °С	до 80%
Масса:	<p>Устройство без модулей – 3,4 кг</p> <p>Сменный силовой модуль MP54830 – 1,5 кг</p> <p>Сменный модуль управления UEP5-MK – 0,7 кг</p> <p>Устройство в полной комплектации – 7,1 кг</p>
Габариты (Ш ? В ? Г)	<p>Устройство электропитания UEP5-2 – 440 ? 44 ? 280 мм</p> <p>Сменный силовой модуль MP54830 – 106 ? 43 ? 259 мм</p> <p>Сменный модуль управления UEP5-MK – 106 ? 43 ? 212 мм</p>
Количество силовых модулей в устройстве	2
Количество модулей управления в устройстве	1
10100BASE-TX (RJ-45)	1
ЖК-дисплей	Монохромный дисплей с диагональю 1,54" дюйма
Разрешение ЖК-дисплея	128 ? 64 пикселей

#### Возможности UEP5-2

- горячая замена силового модуля и модуля управления без отключения питания нагрузки и обесточивания UEP5-2

- подключение АКБ
- подключение двух линий нагрузки, питание потребителей с любым типом нагрузки
- одновременное питание нагрузки и заряд АКБ при постоянном буферном напряжении
- защита АКБ от глубокого разряда. Напряжение отключения батареи  $43,4 \pm 0,5$  В
- защита выходных цепей устройства от коротких замыканий на выходе любого из силовых модулей
- контроль параметров (выходное напряжение UEP, напряжение на АКБ, ток нагрузки, ток заряда батареи, выходной ток каждого модуля питания) и задание режимов работы через CLI и web-интерфейс

### Основные функции управления

- загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP
- протокол SNMP
- интерфейс командной строки (CLI)
- SNTP (Simple Network Time Protocol)
- локальная аутентификация
- SSH-сервер, Telnet-сервер
- автоматическая настройка DHCP
- локальный журнал событий
- локальный журнал истории команд