



SW-RLY01

Wi-Fi-реле управления освещением SW-RLY01



Описание

SW-RLY01 — беспроводное Wi-Fi реле для управления освещением в сети переменного тока напряжением 230 В. Устройство подключается к домашнему роутеру и через приложение Eltex Home доступно для управления из любой точки мира. Реле работает без нулевого провода, поддерживает дистанционное включение/отключение двух групп нагрузок, а также совместимо с физическими выключателями разных типов: клавишными, звонковыми и проходными.

Компактный пластиковый корпус позволяет монтировать реле в распределительные коробки и подрозетники. Входит в экосистему умного дома Eltex на базе облачной платформы Eltex SC. Управление — через хаб и приложение Eltex Home на iOS/Android

Умное реле SW-RLY01 Элтекс вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить реле Eltex SW-RLY01 в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом.

Характеристики

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11 bgn 2.4 ГГц |
| Входное напряжение | 230 В |
| Тип подключения | без нулевой линии |
| Количество каналов | 2 |
| Максимальная нагрузка на один канал | 800 Вт |

| | |
|--|------------------------------|
| Максимальная LED (светодиодная) нагрузка на один канал | 100 Вт |
| Предельный ток на один канал | 3,5 А (резистивная нагрузка) |
| Габариты (Ш ? В ? Г) | 43,5 ? 18 ? 43,5 мм |
| Масса | 0,034 кг |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура | от +5 до +45 °С |